

## Wired RS485 Busabschlusswiderstand, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76807

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Busabschlusswiderstand zur Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Montagebreite: 1 TE
- Grüne LED (Power) und rote LED (Data) zur Anzeige von existierender Betriebsspannung und Datenverkehr

**Hinweis:** Ein Abschlusswiderstand ist beim Betrieb von drahtgebundenen Homematic Geräten zwingend notwendig.

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	30 mA (max.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	18 x 87 x 64 mm (1 TE Breite)
Gewicht:	48 g
Kommunikation:	RS485-Bus

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76807
EAN-Code:	4047976768073
Kurzbezeichnung:	HMW-Sys-Tm-DR
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	97,6 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Wired RS485 Busabschlusswiderstand  
Bedienungsanleitung in DE und EN